

Нажимаем вкладку «Быстрая настройка»

The screenshot shows the 'Status' page of a TP-LINK 150M Wireless Lite N Router. The left sidebar contains a menu with 'Состояние' (Status) highlighted. The main content area is divided into three sections: 'Состояние' (Status), 'Локальная сеть' (Local Network), and 'Беспроводной режим' (Wireless Mode). The 'Состояние' section shows the firmware version (3.12.15 Build 130111 Rel.39614n) and hardware version (WR741ND v4 00000000). The 'Локальная сеть' section lists the MAC address (00-32-20-1B-02-02), IP address (192.168.0.1), and subnet mask (255.255.255.0). The 'Беспроводной режим' section shows that wireless broadcasting is enabled, the SSID is TP-LINK\_1B0202, and the channel is set to automatic. The 'WAN' section shows the MAC address (00-32-20-1B-02-03), IP address (0.0.0.0), and subnet mask (0.0.0.0). A red warning message at the bottom of the WAN section reads: 'К порту WAN не подключен кабель!' (No cable connected to the WAN port!). On the right, a 'Справка: Состояние' (Help: Status) section provides detailed information about the status page and LAN settings.

Нажимаем «Далее»

The screenshot shows the 'Quick Setup' page of the TP-LINK 150M Wireless Lite N Router. The left sidebar menu has 'Быстрая настройка' (Quick Setup) highlighted. The main content area is titled 'Быстрая настройка' and contains instructions for setting up the network. It states: 'С помощью Быстрой настройки вы сможете задать основные параметры сети. Для продолжения, пожалуйста, нажмите кнопку **Далее**. Для выхода, пожалуйста, нажмите кнопку **Выход**.' Below the text are two buttons: 'Выход' (Exit) and 'Далее' (Next). A red arrow points to the 'Далее' button. On the right, a 'Справка: Быстрая настройка' (Help: Quick Setup) section explains that this section is used to configure basic parameters for internet connection and provides instructions on how to proceed or exit.

Отмечаем строчку «РРТР/Россия РРТР - Для этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль от вашего поставщика Интернет-услуг.» Затем нажимаем «Далее»

The screenshot shows the 'Quick Setup - WAN Connection Type' page of a TP-LINK router. The left sidebar contains a menu with 'Быстрая настройка' highlighted. The main content area has a title 'Быстрая Настройка - Тип WAN соединения' and a sub-header 'Quick Setup - WAN Connection Type'. Below this, there is an introductory paragraph and a list of connection options:
 

- Автоопределение - Allow the router to automatically determine the connection type.
- PPPoE - Requires a username and password from the ISP.
- L2TP/Россия L2TP - Requires a username and password from the ISP.
- PPTP/Россия PPTP - Requires a username and password from the ISP.
- Динамический IP-адрес - Uses DHCP for IP assignment.
- Статический IP-адрес - Uses a fixed IP address.

 At the bottom of the list are 'Назад' (Back) and 'Далее' (Next) buttons. To the right, a 'Справка: Тип подключения WAN' (Help: WAN Connection Type) section provides detailed instructions for each option. Red arrows point to the 'PPTP/Россия PPTP' option and the 'Далее' button.

Берем карту регистрации. В поле «User Name:» вводим Логин из строки Учетный период. В поле «Password:» и «Confirm Password:» вводим пароль из строки Учетный период. Выбираем Dynamic IP. В поле «Server IP Address/Name:» вводим 192.168.100.100, нажимаем «Next».

The screenshot shows the 'Quick Setup - PPTP' page of the TP-LINK router. The left sidebar is the same as in the previous image. The main content area has a title 'Quick Setup - PPTP' and contains the following fields:
 

- User Name: 12345
- Password: [masked]
- Confirm Password: [masked]
- Connection Type:  Dynamic IP,  Static IP
- Server IP Address/Name: 192.168.100.100

 At the bottom are 'Back' and 'Next' buttons. Red arrows point to the 'User Name', 'Password', 'Confirm Password', 'Dynamic IP' radio button, 'Server IP Address/Name', and 'Next' button. The right sidebar contains the same 'Справка: Тип подключения WAN' (Help: WAN Connection Type) section as in the previous image.

В строке «Регион:» выбираем Россия, ставим точку напротив «WPA-Personal/WPA2-Personal», в строке «Пароль PSK:» вводите пароль, который будет запрашивать роутер при подключение по Wi-Fi. Затем нажимаем кнопку «Далее».

The screenshot shows the 'Быстрая настройка - Беспроводной режим' (Quick Setup - Wireless Mode) page of a TP-Link 150M Wireless Lite N Router. The page is displayed in a Firefox browser window. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Состояние', 'Быстрая настройка', 'Функция QSS', 'Сеть', 'Беспроводной режим', 'DHCP', 'Переадресация', 'Безопасность', 'Родительский контроль', 'Контроль доступа', 'Расширенные настройки маршрутизации', 'Контроль пропускной способности', 'Привязка IP- и MAC-адресов', 'Динамический DNS', and 'Системные инструменты'. The main content area is titled 'Быстрая настройка - Беспроводной режим' and contains the following settings:

- Беспроводной режим: Включить
- Имя беспроводной сети: TP-LINK\_888938 (Также называется SSID)
- Регион: Россия
- Канал: Авто
- Режим: 11bgn смешанный
- Ширина канала: Авто
- Защита беспроводного режима: WPA-Personal/WPA2-Personal (selected)
- Пароль PSK: 12345678

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Назад' and 'Далее'. Red arrows point to the 'Россия' dropdown menu, the 'WPA-Personal/WPA2-Personal' radio button, the 'Пароль PSK' text input field, and the 'Далее' button. On the right side, there is a 'Справка: Беспроводной режим' (Help: Wireless Mode) section with detailed instructions in Russian regarding wireless settings, security, and channel selection.

После этого нажимаем «Перезагрузка».

The screenshot shows the 'Быстрая настройка - Завершение' (Quick Setup - Completion) page of the TP-Link 150M Wireless Lite N Router. The page is displayed in a Firefox browser window. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Быстрая настройка - Завершение' and contains the following text:

**Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо.**

Изменения настроек беспроводной сети вступают в силу после перезагрузки маршрутизатора.

At the bottom of the page, there are two buttons: 'Назад' and 'Перезагрузка'. A red arrow points to the 'Перезагрузка' button. On the right side, there is a 'Справка: Завершение' (Help: Completion) section with instructions in Russian regarding the completion of the setup and the need to restart the router for changes to take effect.